移动设备管理

移动设备管理是为了控制移动设备是否可以连接产品服务器，查看资源。

文档目录：

- 界面介绍
- 前提条件
- 使用说明

操作入口

点击 **定制管理** > **系统运维** > **移动设备管理** 进入移动设置管理界面。



界面介绍

如下图，在移动设置管理界面会列出连接的移动设备信息。具体描述参见下表：

设备编号	申请人	申请信息	申请日期	申请状态	审核用户	操作
ODE1RkI2MTYtNzA1Ny00NzFDLUI0NzMtNEQ0QzYxMEVCQkNG	admin(管理员)	'管理员' 申请iPad访问许可	2016-07-15 17:18:37	等待审核		
QTAwMDAwNTVDMDA5NDU=	admin(管理员)	申请Android访问许可	2016-07-15 17:16:27	通过	admin(管理员)	

字段	描述
设备编号	移动设备的编号。
申请人	在移动端登录产品的用户名。
申请信息	申请是书写的信息。
申请日期	申请的日期
申请状态	申请的状态，包含通过、拒绝和自动审核。 • 等待审核：等待审核用户审核。 • 通过：移动设备通过审核，可以使用当前移动设备连接产品。 • 拒绝：移动设备没有通过审核，无法使用移动设置连接产品。 • 自动审核：不需要审核，直接可以使用移动设备连接产品服务器。
审核用户	进入审核的用户，只要用户对应角色拥有设备管理的操作权限都可以进行审核
操作	对当前记录的操作选项按钮，包含通过、拒绝和删除。 • 通过：点击通过按钮，则通过审核。 • 拒绝：点击拒绝按钮，则不通过审核。 • 删除：删除此记录，删除后则此移动设备需要重新审核。

前提条件

产品默认情况下移动设备是不需要审核的，如果需要控制移动设备登录连接产品服务器，则需要先把审核的入口放开。

请进入 **定制管理** > **系统运维** > **系统选项** >**公共设置** 中设置移动设备注册类型为手动。



使用说明

- 当**定制管理 > 系统运维 > 系统选项 >公共设置** 中移动设备注册类型为默认的自动时，是不需要进行审核的。

在移动设备管理中会列出相关的移动设备的信息，此时操作选项中只有 **删除** 按钮。点击此按钮，相当于关闭当前移动设备的连接，需要重新连接。


设备编号	申请人	申请信息	申请日期	申请状态	审核用户	操作
QTAwMDAwNTVDMDA5NDU=	admin(管理员)		2016-07-15 17:37:05	自动审核		

- 当**定制管理 > 系统运维 > 系统选项 >公共设置** 中移动设备注册类型为手动时，则需要对登录的移动设备进行审核。

如下图，移动设备登录产品后，则会弹出访问申请对话框，填写申请理由后，点击右上角的 **完成** 按钮。



则会弹出提示，提示"设备以及提交申请，请等待管理员审核"。



而在移动审核管理界面，则会列出需要审核的移动设备信息。

设备编号	申请人	申请信息	申请日期	申请状态	审核用户	操作
QTAwMDAwNTVDMDA5NDU=	admin(管理员)	申请Android访问许可	2016-07-15 17:26:40	等待审核		
ODE1RkI2MTYtNzA1Ny00NzFDLUI0NzMtNEQ0QzYxMEVCQkNG	admin(管理员)	'管理员' 申请iPad访问许可	2016-07-15 17:18:37	等待审核		

点击 **通过** 按钮，则会弹出确认框。



通过后，在此设备状态变为通过。则可以在此移动设备上重新连接，登录产品查看资源了。

设备编号	申请人	申请信息	申请日期	申请状态	审核用户	操作
QTAwMDAwNTVDMDA5NDU=	admin(管理员)	申请Android访问许可	2016-07-15 17:26:40	等待审核		
ODE1RkI2MTYtNzA1Ny00NzFDLUI0NzMtNEQ0QzYxMEVCQkNG	admin(管理员)	'管理员' 申请iPad访问许可	2016-07-15 17:18:37	通过	admin(管理员)	

点击拒绝并确认后，则此设备的申请状态变为拒绝。而在移动设备登录的时候会弹出提示信息：”管理员拒绝了您的申请，请联系管理员。”

设备编号	申请人	申请信息	申请日期	申请状态	审核用户
QTAwMDAwNTVDMDA5NDU=	admin(管理员)	申请Android访问许可	2016-07-15 17:26:40	拒绝	admin(管理员)
ODE1RkI2MTYtNzA1Ny00NzFDLUI0NzMtNEQ0QzYxMEVCQkNG	admin(管理员)	'管理员' 申请iPad访问许可	2016-07-15 17:18:37	通过	admin(管理员)

- 移动设备注册类型进行转换时，如由自动转为手动或是有手动转为自动，原来移动设备的状态仍然会保留。

比如，原来某移动设备的状态是拒绝，我们把iPad注册类型由手动转为自动，此移动设备仍无法正常登录，如想其自动审核通过即可登录，则需在移动设备管理界面把当前记录删除掉。