新移动端-APP配置

第一次打开应用时,应用会自动初始化,初始化完成后,进入到登录界面。

登录之前需要配置连接服务器及相关设置:

• 配置入口: 在登录界面中单击 服务器, 进入到配置界面。



服务器



<	设置	完成
服务器 服务器1		>
服务器地址: http://demo.smarth	pi.com.cn/smartbi	>
自动下载离线包	ט	\bigcirc
开启横屏模式		\bigcirc
开启debug模式	2	\bigcirc
	导出日志	
	清除缓存	

配置项说明

配置项	说明				
-----	----	--	--	--	--

服务器	用于配置和切换连接的Smartbi服务器地址,最多只允许配置三个服务器地址。					
服务器地址	操作方法:					
	1、单击 服务器 ,选择服务器后,再单击 完成 。					
	く 设置 完成					
	服务器 1 🗸 🗸					
	服务器 2					
	服务器 3					
	2、单击 服务器地址 ,显示服务器地址文本输入界面,手工输入服务器地址或扫描服务器地址的登录二维码。					
	✔ 服务器地址 []					
	http://demo.smartbi.com.cn/smartbi					
	完成					
	注: 服务器地址只需要有服务器IP、端口号和应用名即可。					
	如: PC端访问smartbi可以通过"http://192.168.1.10:18080/smartbi/vision/index.jsp"访问, 则移动端的服务器地址只能配置成"http://192.168.1.10:18080/smartbi",不能添加后面的"vision/index.jsp"。					
	从Smartbi的PC客户端可以获取二维码,其入口如下:					
	○ 十 ☆ 管理员 ヘ					
	· 流程监控。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	登录二维码					
	我的设置。					
	用户日志					
	系统监控					
	联机帮助					
	关于 于					
	注销					

自动下载离线包	用于移动端自动下载离线包,进行离线资源查看。		
	前提条件: 已定义了 资源离线 计划任务定时离线资源并发布到移动端。		
	若启用"自动下载离线包",则在登录APP时,检测到离线包的存在,APP会自动进行下载:		
	下载离线包 离线包下载完毕后,可切换到 离线 进行查看。		
开启横屏模式	用于横屏浏览资源。		
	该开关必须结合移动端设置项"自动旋转(Android)"或"锁屏键(iOS)"使用。		
开启debug模式	当移动端前端报错时,将报错信息截图通过邮件等方式反馈回产品部。		
导出日志	用于导出APP的源生日志,通常移动端报错时,通过邮件等方式将日志文件发回产品部。		
清除缓存	用于清除移动端缓存。		